

přístupová zařízení MotionLine

Access

samostatné řízení přístupu 868 MHz



Skupina produktů Access se vyznačuje samostatným řízením nabízejícím 1-4 kanály, rádiový přijímač 868 MHz, displej a tlačítka pro uživatelsky přívětivé řízení a paměťové karty off-line události.

přístupová zařízení MotionLine

Access samostatné řízení přístupu 868 MHz

Access500 1000151

- Řízení přístupu 868 MHz, 1 relé, 500 kódů.
- Výstupy: impulsní / bistabilní relé (stav relé je modifikovatelný nástrojem Assistant).
- Rozšíření na 4 výstupy s kartami TSA.
- Možnost použití jakéhokoliv kanálu jako antipanikový alarm (aktivace relé 4 jako aktivace alarmu).
- Odnímatelná paměť s kapacitou 500 uživatelů.
- Individuální nebo skupinová přihlášení a odhlášení pomocí displeje nebo programem Assistant.
- Integrovaný čtyřmístný displej.
- Přístup chráněný heslem.
- Max. 3 bezdotykové čtečky připojené přímo na zařízení (BUS-LIN).
- Délka kabelu BUS-LIN: řez kabelem 0,22 / 0,35 / 0,5 mm² až 100 / 150 / 200 m včetně. Kategorie kabelu 5.
- Při použití externího napájení až 20 bezdotykových čteček na stejné síti (BUS-LIN).
- Hodiny a kalendář pro uložení data a času události.
- Napájení: 230 Vac (±10 %).
- Spotřeba stand-by / provoz 23 mA / 42 mA.
- Provozní teplota: -20 °C až +85 °C.
- Integrovaná anténa.
- Třída krytí: IP54 (IP65 s těsněním).
- Rozměry: 140 × 220 × 55 mm.



Access1000 · Access2000 1000113 1000133

- Řízení přístupu 868 MHz, 2 relé, 1000 nebo 2000 kódů.
- Výstupy: impulsní / bistabilní relé (stav relé je modifikovatelný nástrojem Assistant).
- Možnost použití jakéhokoli kanálu jako antipanikový alarm (aktivace jakéhokoli relé jako aktivace alarmu).
- Odnímatelná paměť s kapacitou 1000 nebo 2000 uživatelů.
- Individuální nebo skupinová přihlášení a odhlášení kódů pomocí klávesnice a LCD panelu nebo programu Assistant.
- Integrovaný displej.
- Přístup chráněný heslem.
- Max. 5 bezdotykových čteček připojených přímo na zařízení (BUS-LIN).
- Délka kabelu BUS-LIN: řez kabelem 0,22 / 0,35 / 0,5 mm² až 100 / 150 / 200 m včetně. Kategorie kabelu 5.
- Při použití externího napájení až 20 bezdotykových čteček na stejné síti (BUS-LIN).
- Hodiny a kalendář pro uložení data a času události.
- Anti-passback / Anti-timeback.
- Funkce Kill-pass, datum platnosti a odpočet pomocí bezdotyk. čteček.
- Napájení: dual 230 Vac / 12 Vac/dc.
- Spotřeba stand-by / provoz: 27 mA / 42 mA / 57 mA a 230 Vac – 150 mA / 550 mA a 12 Vac/dc.
- Rozměry: 220 × 220 × 75 mm.



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ACCESS 500

Event1000: karta posledních 1000 událostí.

Mem500C: odnímatelná paměťová karta s kapacitou 500 kódů.

TSA: karta relé konfigurovatelná v impulsním nebo bistabilním režimu. Může fungovat také jako antipanikové zařízení (konfigurovatelné pomocí programu Assistant).

AED868, Flat868, ActivaGo, EvoProx, SteelProx-Motion.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ACCESS 1000/2000

Event2000: karta posledních 2000 událostí.

Mem1000: odnímatelná paměťová karta s kapacitou 1000 kódů.

Mem2000: odnímatelná paměťová karta s kapacitou 2000 kódů.

TSA: karta relé konfigurovatelná v impulsním nebo bistabilním režimu. Může fungovat také jako antipanikové zařízení (konfigurovatelné pomocí programu Assistant).

TAPMotion: karta anti-passback/anti-timeback

AED868, Flat868, ActivaGo, EvoProx, SteelProx-Motion.

VHODNÉ PRO

Ovladače, ovladače s duální technologií, čipy a karty (868 MHz).



Access500



Access1000 / Access2000



Go-mini



GoPro / GoEvo



EvoProx



SteelProx

▲ vzdálenost 3 až 6 cm (13,56 MHz) ▲



GoEvo



EcoTag
MotionTag
EvoTag

